

## Procedura di aggiornamento software decoder WWIO UNICO | UNICO PRO







## Aggiornamento manuale del software tramite USB

Gli utenti esperti possono scaricare il software dal sito web del prodotto su Internet e copiarlo su una chiavetta USB (file system FAT/FAT32). Osservare anche le note riportate nelle istruzioni per l'uso.

- Collegare innanzitutto la chiavetta USB con il file software alla porta USB del decoder.
- Premere il tasto [MENU].
- Passare alla voce di menu Strumenti (1)/Aggiornamento Software(2).
- Inserite il vostro codice PIN. Lo avete impostato voi stessi durante l'installazione iniziale.
- Selezionare ora l'impostazione Aggiornmento USB (3).
- Selezionare il file del software. Il file ha il nome dts3470.udl. Confermare la selezione con il tasto [OK] per avviare l'aggiornamento del software.

Nota: l'installazione del software richiede alcuni minuti. Il decoder si riavvia alcune volte durante il processo. Si prega di avere un po' di pazienza e di prestare attenzione ai messaggi sullo schermo.

## Informazioni di Misuratore di Ripristino Personalizzazione Aggiornamento USB Aggiornamento OTA Informazioni HDMI USB News



## Controllare la versione del software

- Premere il tasto [MENU].
- Passare alla voce di menu Strumenti (1)/Informazioni di sistema(2).

2 Iformazioni di sistem

Installazione
Gestione Canali
Personalizzazione

The Strumenti
Smartcard Tivùsat

LISB
News

 Nella riga del menu Versione Software viene visualizzato il numero di versione. Versione Software : D\_0.23
SW Compliance ID : V1.0

IT 2/2 V1